




위치번호(코드)


위치번호(코드)	위치명
01	공학관중앙현관
02	대학본부인문1관1층현관
03	대학본부인문1관3층현관
04	의학관현관
05	자연과학관1층현관
06	자연과학관4층현관
07	생명과학관1층현관
08	생명과학관4층현관
09	사회경영1관현관
10	사회경영2관현관
11	도원글로벌스쿨현관
12	기초교육관현관
13	CAMPUSLIFECENTER현관
14	ILSONGSTADIUM(대운동장)
15	H-STADIUM
16	대학본부별관(교직원식당)
17	국제관현관
18	국제회의관현관
19	한림레크리에이션센터현관
20	학군단현관
21	한림중개교학연구원현관
22	신학협력관현관
23	창업보육센터현관

통합단말기 거치방법

- ▶ 통합단말기 뒷면의 벨크로 테이프와 거치대의 벨크로 테이프면을 일치시켜 부착



- ▶ 거치대 각도를 적당히 조정하여 거치



유의사항

- ✓ 기본정보(운영PC, 장소코드) 입력 필요
- ✓ 단말기 연결 설정 및 상태확인

노트북과 통합리더기를 이용 하여 한림대학교 Smart ID(학생증/신분증 카드 및 모바일 ID) 인증을 통해서 인증내역을 노트북의 EXCEL 파일에 기록 후 관리 하는 시스템.

인증 프로그램 설치 절차 및 환경설정 내용

1

압축 파일("1.인증프로그램.zip")을 풀고, "SLAS.msi" 실행하여 설치 시작

※ 주의 : setup.exe 실행하지 말아야함.



2

바탕화면에서 "인증 서비스" 실행

1) "인증 서비스" 실행



2) 통합단말기 드라이버 설치

※PC에 설치여부 확인하여 자동실행



3) "인증 서비스" 재실행



4) 통합인증 단말기 연결


※노트북의 USB 포트




3

"환경설정" 메뉴 실행

1) 트레이 아이콘 영역에서 우클릭 하여 환경설정 메뉴 실행




2) 비밀번호 "symtra0277!@#\$" 인증



4

기본정보(운영 PC 및 위치 코드) 입력


※ 정보전산원에서 공지한 코드정보 이용.




5

환경설정-통합단말기 연결 PORT 설정


1) 바코드 포트 항목 클릭



2) Port Name에서 COM# 설정 후 [완료] 버튼 클릭




3) 환경설정에서 [설정저장] 클릭 후 카드인식 TEST 수행



4) 인식결과 화면에서 인증결과 확인이 되면 [최소화 버튼 -] 클릭 → 작업창 영역에서 실행 대기상태로 진입됨

※ [종료 버튼 -] 클릭 시 → 트레이 영역에서 실행 대기

※ 단말기 및 네트워크 연결상태 확인 방법



※ 분실 등 인증불가시 화면에 표시 및 학번입력이 되지 않음



6

내역관리 파일(EXCEL) 실행 후 사용

※ 개인코드(학번/사번) 영역에 커서 위치 지정

코로나19 대응 출입관리

순번	개인코드 (학번/사번)	비고 (여부 및 방문 일 기차)	출입시간 (자동입력)	성명	도착
1	1		2020-09-08 11:37	1번학생	출근
2	2		2020-09-08 11:37	2번학생	출근
3					
4					